

Modificación Set Point de controladores

CAMPINI CTX031N00	
1	Pulse SET. El visor mostrará el valor presente del Set Point.
2	Pulse SET nuevamente. El display mostrará el valor presente del set point. Para modificarlo, pulse las teclas ▲ o ▼
3	Luego pulse SET. El visor mostrará SA
4	Luego pulse la tecla ▲. El display mostrará la temperatura del proceso.

CAMPINI TY140 - TY141	
1	Pulse SET. El visor mostrará el valor presente del Set Point.
2	Pulse nuevamente y mantenga apretado SET. Al mismo tiempo pulse ▲ o ▼ para modificar el Set Point.
3	Suelte SET y el valor del nuevo Set Point quedará grabado
4	Para ver el valor de la alarma, presione ▼

CAREL	
1	Pulse SEL por algunos segundos. El visor mostrará St1.
2	Suelte SEL. El valor presente del Set Point titilará
3	Pulse ▲ o ▼ hasta alcanzar el valor de Set Point que desea
4	Presione SEL para confirmar el nuevo valor de Set Point
	No pulse PRG ya que podrá desprogramar otros parámetros del controlador

EVERY CONTROL FK200P (1 etapa)	
1	Mantenga pulsado SET. El visor mostrará el valor presente del set point. Para modificarlo, pulse ▲ o ▼
2	No toque nada y el valor quedará grabado en unos segundos

EVERY CONTROL FK401a (2 etapas)	
1	Pulse SET. El visor mostrará el valor presente del set point. Para modificarlo, pulse ▲ o ▼
2	No toque nada y el valor quedará grabado en unos segundos

TECHNOLOGIC TDH02	
1	Pulse P. El visor titilará y mostrará el valor presente del set point. Para modificarlo, pulse ▲ o ▼
	No toque nada y el valor quedará grabado en unos segundos